



Copélia



TESLA VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ

teletym.cz

SKŘÍŇOVÉ GRAMORADIO TESLA 1107 A

Skříňové gramoradio s přijímačem VARIACE a čtyřrychlostním poloautomatem pro všechny druhy desek s přenoskou se safírovými hroty. Vlastnosti přijímače v oblasti vysoce kvalitní reprodukce spolu s reproduktorovou kombinací osazenou 5 reproduktory, zapojenými pro vyzařování zvuků do tří směrů (způsob označovaný „3 D“), udává jakostní třídu celého přístroje. Tlačítka lze volit zapojení reproduktorů pro reprodukci „3 D“, pro jednoduchou reprodukci a vypnout vestavěné a připojit přídatné reproduktory. Kromě toho lze reprodukci volit podle druhu programu tónovým rejstříkem. Přípojka pro magnetofon (tzv. diodový výstup) umožňuje využít reprodukčních kvalit i pro magnetofonový záznam. Oddělenými a nezávislými regulátory hloubek a výšek lze nastavit nejvýhodnější zabarvení reprodukce a přizpůsobit ji akustickým poměrům místnosti. Vestavěnou otočnou ferritovou anténou lze co nejvíce potlačit rušící vliv jiných vysílačů nebo poruch, přicházejících z jiného směru. Příslušným tlačítkem lze přepínat vnější nebo ferritovou anténu a využít výhodnějšího druhu antény.



TESLA VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ

teletym.cz

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vlnové rozsahy	velmi krátké vlny 2× krátké vlny 2× střední vlny dlouhé vlny
Laděné obvody	6 + 3 pro AM 11 + 2 pro FM
Citlivost	5 μ V na VKV 40 μ V na ostatních rozsazích
Šíře pásma	4/16 kHz pro poměr 1 : 2
Výstupní výkon	2,5 W při 5 % zkreslení
Reproduktory	2× eliptický 150×200 mm 2× výškový Ø 100 mm 1× hloubkový Ø 273 mm
Elektronky	ECC85, ECH81, 2× EBF89, EAA91, ECC83, EL84, EM80, EZ81
Napájení	120 nebo 220 V stříd.
Spotřeba	80 W (včetně gramofonu)
Rozměry	850×900×440 mm
Váha	60 kg

TESLA
VALAŠSKÉ
MEZIRŘÍČÍ

P 3005-6104

Stráž 201-69-62

teletym.cz